

Rigol MSO5000 HiRes Mode Low Pass Filter Frequencies at 6dB down

Horizontal Setting /div	<u>Memory Size.</u>							
	Auto	1K	10K	100K	1M	10M	25M	50M
1ms	76Mhz	3.8Khz	38Khz	380Khz	3.8Mhz	38Mhz	76Mhz	140Mhz
500us	140Mhz	7.6Khz	76Khz	760Khz	7.6Mhz	76Mhz	140Mhz	
200us	270Mhz	19Khz	190Khz	1.9Mhz	19.0Mhz	140Mhz		
100us	270Mhz	38Khz	380Khz	3.8Mhz	38Mhz			
50us	270Mhz	76Khz	760Khz	7.6Mhz	76Mhz			
20us	270Mhz	190Khz	1.9Mhz	19Mhz				
10us	270Mhz	380Khz	3.8Mhz	38Mhz				
5us	270Mhz	760Khz	7.6Mhz	76Mhz				
2us	270Mhz	1.9Mhz	19Mhz					
1us	270Mhz	3.8Mhz	38Mhz					